

# FD-T1000 Vákuová počítacia bankoviek

**FD-T1000** je rýchla a presná vákuová počítacia bankoviek.

## Prevádzkové vlastnosti

Počítať možno tak prepáskované bankovky, ako aj voľné bankovky.

Vysoká presnosť počítania a rýchlosť.

Automatické ukončenie počítania pri vkladaní bankoviek.

Vysoká kvalita motora a vákuovej pumpy znižuje pracovný hluk.

## Prevádzkové inštrukcie

1. Pripojte zariadenie do siete, zapnite prepínač (na pravej strane zariadenia). Na displeji sa zobrazí zľava do prava „0“, nakoniec len „0“ pre jednociferné číslo.
2. Podľa požiadavky vyberte mód „CHECK“ (kontrola), „FREE“ (voliteľné), „BATCH“ (dávka), „ADD“ (pripočítaj).
3. Umiestnite bankovky medzi dosku s klipom a obľížnikovú tyčku a potom bankovky potlačte dopredu ku štartovaciemu prepínaču.
4. Výsledok počítania sa zobrazí na displeji po ukončení počítania.
5. Stlačte tlačidlo „RESET“, klip sa automaticky otvorí.

## Počítací mód

Stlačte tlačidlo „FUNCTION“ a vyberte mód, ktorý potrebujete a rozsvieti sa.

1. CHECK mód: skontrolujte, či počet vložených bankoviek je 100.
  - Ak je počet presne 100, klip sa uvoľní.
  - Ak nie je počet 100, stlme roh alebo nesprávne umiestnenie bankoviek, ozve sa akustický signál



a klip bude držať bankovky cca 2 sekundy a potom sa automaticky otvorí (tiež môže byť ľubolne: klip nebude držať bankovky pokiaľ stlačíte tlačidlo RESET).

- Výsledok počítania bude zobrazený na hlavnom displeji a predchádzajúci výsledok počítania bude na pomocnom displeji.
2. FREE mód: voliteľné počítanie bankoviek. Je možné počítať akýkoľvek počet bankoviek. Klip sa otvorí po ukončení počítania. Výsledok počítania bude zobrazený na hlavnom displeji a predchádzajúci výsledok počítania bude na pomocnom displeji.
  3. BATCH mód: počítanie presne nastaveného počtu bankoviek (1 – 200 ks) zo zväzku bankoviek. Počítanie

Technické parametre			
Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Rýchlosť počítania	100 ks za 3,5 sekundy	Displej	7-miestny LCD
Kapacita držiaka bankoviek	210 ks	Rozmer bankoviek	min. 90 × 50 mm; max: 240 × 100mm
Rozmery	370 × 370 × 240 mm	Napájanie	AC 220 V/50 Hz



bude pokračovať keď je zväzok bankoviek vybraný.

- Nastavte bankovky tlačidlami [+1], [+10] alebo [+100]. Tlačidlo [+1] nastavuje 1 číslo, [+10] nastavuje 10 čísiel, [+100] nastavuje 100 čísiel. Nastavený počet je zobrazený na pomocnom displeji.
  - Klip drží nastavené bankovky ak nastavený počet je rovnaký ako počítané množstvo na displeji, počítanie zastaví a bankovky sú rozdelené. Stlačte tlačidlo „RESET”, klip sa otvorí.
  - Zariadení spustí zvukový signál ak je nastavený počet rozdielny od výsledku počítania, ktorý sa zobrazí na displeji.
  - Stlačte tlačidlo „CLEAR”, všetky nastavené počty budú vymazané a počet môžete nastaviť znova.
4. Funkcia ADD: ak je stlačené tlačidlo „ADD” vo všetkých troch prevádzkových módoch, hodnota bude kumulovaná a zakaždým zobrazovaná. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo „CLEAR”.

## Upozornenia

1. Nepoužiteľné bankovky by mali byť pred počítaním vybrané.
2. Bankovky určené na počítanie musia byť usporiadané a musia mať vyrovnané rohy.
3. Vložte bankovky a potlačte ich pozdĺž klipu aby sa dotkli štartovacieho prepínača.
4. Na vyčistenie vonkajšku zariadenia použite mäkkú handričku a čistiaci prostriedok. Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol a iné korozívne tekutiny a rozpúšťadlá.
5. Neotvárajte zadné dvierka zariadenia, ak je zapnuté a ak nie ste technik.

## Distribúcia a servis

Distribúciu a odborný záručný a pozáručný servis v SR zabezpečuje spoločnosť DIMANO, a. s.