

# COIN 100

Počítačka mincí COIN 100 počíta s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. Zariadenie je ľahko prenosné a práve preto použiteľné v najrôznejších podmienkach. Poskytuje veľmi jednoduchú a príjemnú obsluhu.

## Prevádzkové vlastnosti

Počíta jeden nominálny druh mincí (ostatné menšie mince oddeľuje do odkladacieho zásobníka).

Možnosť naprogramovania balenia mincí podľa vlastných požiadaviek.

Rýchlosť spracovania až 2 300 mincí za minútu.

Eviduje počet mincí zrátaných v jednotlivých balíčkoch.

Zariadenie sa automaticky zastaví po naplnení balíčka alebo po naplnení požadovaným množstvom mincí.

## Základné vybavenie

Spätný prepínač na automatické odstránenie vzpričených mincí.

Ľahko vynímateľný detektor hrúbky mincí.

Zásobník s kapacitou 3 600 mincí.

Dobre čitateľný LED displej.

Zreteľne označené prepínače a tlačidlá.

Modulárna zostava prístroja umožňuje jednoduchý servis.

Odklopné veko plní funkciu podávacieho zásobníka.

## Voliteľné vybavenie

Zásobník na nevytriedené mince.



Ručný držiak.

## Distribúcia a servis

Distribúciu a odborný záručný a pozáručný servis v SR zabezpečuje spoločnosť DIMANO, a. s.

Technické parametre			
Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Výška	240 mm	Hmotnosť	11 kg
Dĺžka	240 mm	Napájanie	230 V/50 Hz
Šírka	270 mm	Príkon	70 W/počas prevádzky
Rozmery mincí	Priemer 14 – 34 mm	Rýchlosť počítania	2 300 mincí za minútu
	Hrúbka 0,7 – 3,9 mm	Kapacita zásobníka	3 600 mincí bez externého podávacieho zásobníka
Rozsah displeja	9999999		12 000 mincí s externým podávacím zásobníkom
Mód počítania	Kontinuálny, dávkovací, akumulatívny	Funkcia pamäte	Po vypnutí zariadenia sa údaje nesťatia
Predvolené dávky (9 druhov)	Predvolené dávky sú 20, 25, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Všetky dávky môžu byť akumulované.	Vypnuté triedenie	Vložte hodnotou rozdielne mince do podávača, všetky mince s menším rozmerom pôjdu do reject zásobníka (zásobník na odmietnuté mince).